



# EINBAUANLEITUNG

Art.-Nr.: 63 0096

## Aktiv-System-Adapter für AUDI A3, A4, A6, A8 - max. 4 x 45 Watt

Beachten Sie, daß bei einigen Radio / CD-Wechsler-Kombinationen, bei CD-Betrieb, der Anschluß Remote am Autoradio keine Spannung führt und die LS-Aktiv-Verstärker damit abgeschaltet sind. Stellen Sie in diesem Fall durch eine separate Remoteleitung die Ansteuerung der Aktivsysteme sicher.

Bei Fahrzeugen mit 4 Aktiv-Lautsprechersystemen, wird die ISO-Anschlussbuchse für den ISO-Lautsprecherstecker - Fahrzeugseite nicht benötigt.

### Hinweise:

Bei Fahrzeugen mit CAN-Bus ist die Betriebsspannung (Klemme 15) nicht belegt. Trennen Sie das rote Kabel von der ISO-Buchse ab, und verbinden es mit dem gelben Kabel (Dauerstrom). Falls Sie eine Zündlogikfunktion wünschen so verlängern Sie das

